

# ShineWeLink

- Ondersteunt tot 5 omvormers
- Ondersteunt actuele monitoring op elk paneel
- Communicatie afstand tot 200m
- Firmware update mogelijk op afstand
- Lokale configuratie via Bluetooth



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

Datasheet	ShineWeLink
<b>Draadloze parameters (standaard &amp; frequentieband)</b>	
RF-LoRa	868/915 MHz
BLE	BLE4.2 en hoger, 2.4GHz
WiFi	2.4GHz
<b>Apparaatbeheer</b>	
Aantal beheerbare apparaten	5
Communicatiemethode	LoRa
Max. communicatie afstand voor draadloze RF	200m (50m door muur)
Internetverbinding	Wi-Fi
<b>Applicatie parameters</b>	
Ondersteunde server	Shineserver
Server communicatie	TLS-TCP&MQTT
Gebruikersconfiguratie	APP configuration
Dataoverdracht interval	5 minutes
Standaard serveradres	server.growatt.com
<b>Eigenschappen</b>	
Afmetingen (L/B/H)	90/32/8mm
Gewicht	37.9g
Voeding	5V
Voeding	500mA
Led	1 LED indicator
Verbruik	1W
Bedrijfstemperatuur	-30 to 65 °C
Luchtvochtigheid	5-95% (niet-condenserend)
IP-waarde	IP20
Installatiemethode	USB
Garantie	1 jaar
RoHS, FCC, ANATEL	